PDU SD-1688

PDU SD-1688

Die PDU (**P**ower **D**istribution **U**nit) **SD-1688** als Nachfolger der bewährten PDU SM-1688 ist eine schaltbare Steckdosenleiste, vorgesehen für den Einbau in 19" Serverschränken, welche sich per Webinterface (HTTP/HTTPS) oder SNMP bedienen lässt.

Es können alle 8 Ausgänge einzeln per Fernzugang geschaltet sowie die Einzelstromaufnahme und Einzelspannung per Webinterface abgefragt werden. Die Weboberfläche unterstützt bis zu 8 Benutzer und Gruppenfunktion. Eingebauter IP Adressen Filter. Benutzerauthentifizierung per Radius. Ausgänge können zeitgesteuert und bei Alarm (Ping Funktion) geschaltet werden. Benachrichtigungsfunktion per E-Mail (POP/SMTP) bei einem Alarm.

Über das eingebaute Display kann die IP Adresse und bei angeschlossenem Sensor, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit angezeigt werden.

An die PDU **SD-1688** lassen sich bis zu zwei externe Sensoren anschließen um Temperatur und Luftfeuchtigkeit per Webinterface zu überwachen.

Irrtümer vorbehalten. Für die Richtigkeit der Information wird keine Haftung übernommen Stand: 05.01.2023

PDU SD-1688

Spezifikationen

Anschüsse	Stromeingang (C20): 1 Stromausgang (C13): 8 RJ11 (PDU Bus): 2 RJ45 (LAN): 1
Bedienelemente	Sicherungsautomat
LED / LED Display	Strom Netzwerkaktivität Messwert
Material	1,2mm Stahl
Netto-Abmessungen (H/B/T)	44,5/432/228mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	155/480/320mm
Nettogewicht	3,055kg
Bruttogewicht	3,850kg
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887381
EAN-Code	4260455648097
Lieferumfang	Befestigungskit Anschlusskabel C20/C19 (2m) "PDU Utility", englisches Handbuch auf CD
Merkmale	Strom-, Spannungs- und Leistungsmessung Webinterface HTTP, HTTPS, SSHv2, TLS1.2, IPv4, IPv6, SNMP (V1, v2, v3), DHCP, UDP, PFC, Radius, Einstellbare Alarmfunktion, Webinterface in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Tschechisch, Arabisch, Persisch, Chinesisch Optional: Sensor zur Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Artikel: 88887077) Maximaler Eingangsstrom 16A Maximaler Ausgangsstrom 16A (Gesamt) Schaltstrom pro Buchse max. 10A

Geprüfte Qualität:

Irrtümer vorbehalten. Für die Richtigkeit der Information wird keine Haftung übernommen Stand: 05.01.2023